

怎么设置上海贝尔500路由器共享上网? PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_8E\\_E4\\_B9\\_88\\_E8\\_AE\\_BE\\_E7\\_c99\\_474.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022__E6_80_8E_E4_B9_88_E8_AE_BE_E7_c99_474.htm) 第一步，准备工作 a) 拨号上网，使用ipconfig/all 命令查看DNS并记录下。 b) 设置网卡的IP为192.168.1.2。 c) 打开IE浏览器，输入http://192.168.1.1，登录Modem的管理界面，用户名admin，密码admin d) 打开菜单“设备信息 - 》统计表 - 》WAN”，此时会看到8个服务，但是使用的只有一个，就是“接收”栏里面有数据的那个，记下它的VPI/VCI，此操作的目的是确定需要修改哪个服务（一般会8/81或者是8/35）。 第二步，修改WAN信息 e) 打开菜单“高级设定 - 》WAN”，找到d) 步中的服务，单击“Edit”按钮。 f) ATM PVC配置。 VPI和VCI填入d) 步中记下的值，服务种类选择“UBR Without PCR”，点击“下一步”。 g) 连接类型。选择“PPP over Ethernet (PPPoE)”，封装模式选择“LLC/SNAP-BRIDGING”，点击“下一步”。 h) ppp用户名和密码。填入拨号需要的用户名和密码。“PPPoE Service Name”可不填，“认证方法”选择“AUTO”，其他都可不选，点击“下一步”。 i) 启用IGMP组播和WAN服务。保持默认即可，即不选“启用IGMP组播”，选中“启用WAN服务”，点击“下一步”。 j) 概述。再次检查一下填入的各种数值。点击“保存”。 第三步，修改LAN信息 k) “IP地址”填入“192.168.1.1” l) “子网掩码”填入“255.255.255.0” m) 选中“启用UPnP” n) 选中“禁用DHCP服务器”，点击“保存”；如果选中了“启用DHCP服务器”，那么还需

要设置“初始IP地址”和“终止IP地址”以及“延续时间”，一般分别设置为“192.168.1.2”和“192.168.1.254”以及“24小时”即可，点击“保存”。第四步，电脑网卡IP设置。

o) 如果第n)步中选择了“禁用DHCP服务器”，那么电脑的网卡IP设置成“192.168.0.x”，x为2到254之间的一个数字，每台电脑均不相同；“子网掩码”设置成“255.255.255.0”；“默认网关”设置成“192.168.1.1”；DNS服务器地址设置成a)步中记录的值。如果第n)步中选择了“启用DHCP服务器”，那么每台电脑设置为“自动获得IP地址”即可。

第五步，上网 p) 重启Modem，即可上网。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)