

问答对对碰XP中网络怪异事件解决方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022__E9_97_AE_E7_AD_94_E5_AF_B9_E5_c100_140617.htm 未接网线却显示已启用连接 问:Windows XP系统正确识别了新安装的网卡，并安装了驱动程序，在没有连接网线的情况下，网络连接中的“本地连接”显示已启用，并且处于“连接状态”。在接上网线并设置了相应的参数后，进行网络访问，IE显示“无法连接”。可是，同一网络中的其他计算机都能进行正常的网络访问。请问，这是什么原因? 答:导致故障产生的原因与网卡有关，建议你采用下述步骤排除该故障。 更换网卡。把该计算机上的网卡换到其他计算机上进行测试，或者将其他连接正常的计算机的网卡换到该计算机上进行测试，看看网卡是否出现故障。 重装驱动程序。从网卡生产商的官方网站上下载最新版本的驱动程序，并进行安装，看看是不是因为驱动程序不兼容而造成故障产生。 更换PCI接口。将网卡换插至另一个使用正常的PCI插槽进行测试，以判断PCI插槽是否工作正常。 修改BIOS设置。升级主板BIOS或者将BIOS设置为系统默认值。 无线路由器无法正常工作 问:我使用无线路由器作为家庭网内的Internet共享设备，WAN口连接ADSL Modem，LAN口连接台式机。在配制向导中设置为ADSL PPPoE接入，并指定了账号和密码。设置完毕后，却发现无法上网。我的笔记本电脑虽然能够检测到无线信号，但也无法上网。然而，我直接连接ADSL Modem进行拨号，却能正常登录网络。 答:导致故障产生的原因可能是以下两个方面的问题: 1.局方绑定了MAC地址。宽带服务提供商为了避免用户使用宽带路

由器，将计算机的MAC地址和账号绑定在了一起，只有拥有特定MAC地址的计算机才能实现Internet连接。如果属于这种情况，你可以使用无线路由器的MAC地址克隆功能，克隆可以进行ADSL拨号的计算机的网卡MAC地址。 2.用户名和密码设置错误。如果属于这种情况，可以检查一下无线路由器中的ADSL用户名和密码是否正确，确保设置完全正确。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com