

思科认证辅导:Dynamips模拟设备与host通讯Cisco认证考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/585/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_91_E8_AE_A4_E8_c101_585032.htm 问题: Dynamips 模

拟设备不能与host主机通讯，但能与host网络中其他设备通讯

软件版本： dynagen 0.10.1.090807 dynamips version(s): localhost:

0.2.8-RC2-x86 host操作系统: Windows 2003 server 模拟设备

： Cisco c3660 Software (C3660-JS56I-M), Version 12.1(2)T

WinPcap： 4.0.2 解决方法： 在host主机中添加loopback

interface. 操作方法： 开始--gt.添加硬件--gt.选择“是，我已连接到设备”，下一步--gt.选择“高级”，下一步--gt.选

择Microsoft, Microsoft Loopback Adapter，下一步-->.完成 安

装完成后，给新加的网卡配置IP地址192.168.100.1，网

关192.168.100.1。 实际的网络连接1的IP地址是192.168.66.181

。 Dynamips 配置文件： port = 7200 udp = 10000 workingdir =

```
..\tmp\[3660] idlepc = 0x60393fb8 [[router R1]] image =
```

```
..\IOS\C3660-JS.BIN model = 3660 console = 8001 ram = 96
```

```
confreg = 0x2102 exec_area = 64 mmap = False slot0 = Leopard-2FE
```

```
slot1 = NM-4T slot2 = NM-4T f0/0 = SW1 1 s1/1 = R2 s1/0 s1/2 =
```

```
FR1 1 [[router R2]] image = ..\IOS\C3660-JS.BIN model = 3660
```

```
console = 8002 ram = 96 confreg = 0x2102 exec_area = 64 mmap =
```

```
False slot0 = Leopard-2FE slot1 = NM-4T slot2 = NM-4T f0/0 =
```

```
SW1 2 s1/1 = R3 s1/0 s1/2 = FR1 2 [[router R3]] image =
```

```
..\IOS\C3660-JS.BIN model = 3660 console = 8003 ram = 96
```

```
confreg = 0x2102 exec_area = 64 mmap = False slot0 = Leopard-2FE
```

```
slot1 = NM-4T slot2 = NM-4T f0/0 = SW1 3 s1/1 = R4 s1/0 s1/2 =
```

FR1 3 [[router R4]] image = ..\IOS\C3660-JS.BIN model = 3660
console = 8004 ram = 96 confreg = 0x2102 exec_area = 64 mmap =
False slot0 = Leopard-2FE slot1 = NM-4T slot2 = NM-4T f0/0 =
SW1 4 s1/1 = R5 s1/0 s1/2 = FR1 4 [[router R5]] 100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com