

高手必备WindowsXP非法操作详解 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/140/2021\\_2022\\_\\_E9\\_AB\\_98\\_E6\\_89\\_8B\\_E5\\_BF\\_85\\_E5\\_c100\\_140170.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/140/2021_2022__E9_AB_98_E6_89_8B_E5_BF_85_E5_c100_140170.htm) 1.停止错误编

号:0x0000000A 说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL 通常的原因:驱动程序使用了不正确的内存地址. 解决方法:如果无法登陆,则重新启动计算机.当出现可用的操作系统列表时,按F8键.在Windows高级选项菜单屏幕上,选择"最后一次正确的配置",然后按回车键. 检查是否正确安装了所有的新硬件或软件. 如果这是一次全新安装,请与硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何Windows更新或驱动程序. 运行由计算机制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查. 禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等等),驱动程序或软件. 确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新的版本. 确保制造商可帮助你是否具有最新版本,也可帮助你获得这些硬件. 禁用 BIOS内存选项,例如cache或shadow. 2.停止错误编

号:0x0000001E 说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED 通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令. 解决方法:确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候. 如果停止错误消息指出了某个特定的驱动程序,那么禁用他.如果无法启动计算机.应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序. 如果有非 Microsoft支持的视频驱动程序,尽量切换到标准的VGA驱动程序或Windows提供的适当驱动程序. 禁用所有新近安装的驱动程序. 确保有最新版本的系统BIOS.硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得他. BIOS内存选项,例如cache,shadow. 3.停止错误编

号:0x00000023或0x00000024 说明文字:FAT-FILE-SYSTEM  
或MTFS-FILE-SYSTEM 通常原因:问题出现在Ntfs.sys(允许系统  
读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内. 解决方法:运行由计算机  
制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件. 禁用或卸  
载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序. 通过在  
命令提示符下运行Chkdsk /f命令检查硬盘驱动器是否损坏,然  
后重新启动计算机. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直  
接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)