

思科认证基础辅导:Switching命令大全(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_91_E8_AE_A4_E8_c101_142559.htm 26. 在创建好TrBRF VLAN之后,就可以给它分配交换机端口.对于以太网交换,可以采用如下命令给VLAN分配端口: switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-num 27. 命令show spantree显示一个交换机端口的STP状态. 28. 配置一个ELAN的LES和BUS,可以使用下列命令: ATM (config)# interface atm number.subint multipoint ATM(config-subif)# lane server-bus ethernet elan-name 29. 配置LECS: ATM(config)# lane database database-name ATM(lane-config-databade)# name elan1-name server-atm-address les1-nsap-address ATM(lane-config-databade)# name elan2-name server-atm-address les2-nsap-address ATM(lane-config-databade)# name ... 30. 创建完数据库后,必须在主接口上启动LECS.命令如下: ATM(config)# interface atm number ATM(config-if)# lane config database database-name ATM(config-if)# lane config auto-config-atm-address 31. 将每个LEC配置到一个不同的ATM子接口上.命令如下: ATM(config)# interface atm number.subint multipoint ATM(config)# lane client ethernet vlan-num elan-num 32. 用show lane server 显示LES的状态. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com