

红旗Linux桌面4.1文本安装过程图解(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/205/2021_2022__E7_BA_A2_E6_97_97Linu_c103_205793.htm 安装已经全部完成，取出安装光盘后，按回车键后安装程序将重新启动计算机，重新启动后，首先出现启动菜单如下图32所示。图32 第一项是正常启动模式，第二项是安全启动模式(以最少驱动)，第三项是控制台启动模式。如果曾经用图形方式安装失败，这里最好选择第三项“Red Flag Desktop (Console Mode)”用控制台形式启动。选第三行继续启动，很快出现如下图33的登陆画面。图33 上图中VCJM是自定的计算机名，在login后输入用户名root(默认管理员帐户)后回车，出现如下图34 图34 输入密码(不显示输入情况)后回车，很快出现如下图35的画面。

图35 系统启动成功。 三、配置显卡、显示器 在控制台

“ [root@VCJM root] # _ ”下输入“ Xconfigurator ”(注意在小写)准备配置显卡、显示器(或者在控制台下输入Xc(注意大小写)，再按键，系统会自动补足命令的)，如下图36 图36 输入“ Xconfigurator ”后回车，出现配置界面，如下图37 图37 上图提示当前检测到系统安装了标准的VGA显卡，如果系统不认显卡可能会出现显卡选择画面。按“ Tab ”键选择“ 确定 ”再按回车键后，出现如下图38所示画面。图38 列出显卡参数。直接按回车键后，出现如下图39所示画面。图39 上图为显示器配置界面。按方向键选择显示器型号，然后按“ Tab ”键选择“ 确定 ”再按回车键后，出现如下图40所示画面。图40 是否配置显示设置？按“ Tab ”键选择“ 确定 ”再按回车键后，出现如下图41所示画面。图41 100Test 下载频道开通，各类

考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com