

Oracle-07445错误的解决方法和处理过程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022_Oracle-074_c102_273433.htm 具体环境如下: AIX5.3ML06 HACMP5.3 Oracle

9iR2 RAC 故障现象: 1.in sqlplus: ORA-03113: end-of-file on communication channel startup nomount 实例都不能起来 2 .in alert.log Ora-07445: exception encountered: core dump [] LMON: terminating instance due to error 472具体的解决步骤: 1.

在HACMP5.4 的环境上,安装Oracle 9iR2 RAC . node2 实例启动,出现如上错误。 2.由于HACMP5.4 没有得到oracle 公司的验证,改HACMP5.4 ->HACMP5.3 3.再次安装Oracle 9iR2 RAC . node2 实例启动,同样出现如上错误. 4.向Oracle Metalink 发起1级tar ,请求支持. 大概12小时,也没给出支持方案,决定放弃oracle 支持 5.在node2 上不用HACMP ,也不安装RAC ,而只创建一个新用户 ,安装一个single database ,在创建数据库的时候,报同样错误..现在判定这台机器的操作系统肯定有问题! 6.检查2 个做CLUSTER 的SERVER :- 发现NODE2 上,ML06 打过,又降到05 了,但06 的补丁并没有卸完全,并且别的补丁也不全。

-RSCT 版本不一样 7.最后决定把NODE2 的补丁完全升级到06 8 .补丁安装完毕后,在NODE2 上安装single DATABASE 成功,说明机器恢复正常。 9 .重新安装RAC后 , 安装成功。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com