

目录控制功能(Directory-ControlFunction) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E7_9B_AE_

[E5_BD_95_E6_8E_A7_E5_c97_273652.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E7_9B_AE_E5_BD_95_E6_8E_A7_E5_c97_273652.htm) 39H 创建目录 3AH

删除目录 3BH 设置当前目录 47H 读取当前目录 (1)、功能39H

功能描述：用指定的驱动器和路径创建一个新目录 入口参数

：AH = 39H DS:DX = 指定路径的字符串地址(以0为字符串的

结束标志) 出口参数：CF = 0创建成功，否则，AX = 错误

号(03H或05H)，其含义见错误代码表 (2)、功能3AH 功能描

述：删除指定的驱动器和路径的目录 入口参数：AH = 3AH

DS:DX = 指定路径的字符串地址(以0为字符串的结束标志) 出

口参数：CF = 0删除成功，否则，AX = 错误号(03H或05H)，

其含义见错误代码表 (3)、功能3BH 功能描述：用指定的驱动

器和路径设置为当前目录 入口参数：AH = 3BH DS:DX = 指定

路径的字符串地址(以0为字符串的结束标志) 出口参数：CF

= 0设置成功，否则，AX = 错误号(03H)，其含义见错误代码

表 (4)、功能47H 功能描述：取当前目录的完全路径字符串 入

口参数：AH = 47H DL = 驱动器号(0=缺省，1 = A，...) DS:SI

= 存放当前目录字符串的地址 出口参数：CF = 0读取成功，

否则，AX = 错误号(0FH)，其含义见错误代码表 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com