

思科认证CCNA考试实验常用的命令总结Cisco认证考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/560/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_9D\\_E7\\_A7\\_91\\_E8\\_AE\\_A4\\_E8\\_c101\\_560734.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/560/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_91_E8_AE_A4_E8_c101_560734.htm) 路由器实验:

router> enable 从用户模式进入特权模式 router# disable or exit  
从特权模式退出到用户模式 router# show sessions 查看本机上的  
的TELNET会话 router# disconnect 关闭所有的TELNET会话  
router# show users 查看本机上的用户 router# erase startup-config  
删除NVRAM中的配置 router# reload 重启路由器 router# config  
terminal 从用户模式进入特权模式 router(config)# hostname rl  
配置用户名为rl router(config)# #banner welcome# 配置开机话语  
router# show controllers serial0 查看串口0的物理层信息(主要是  
查看DTE/DCE) router# show ip interface 查看端口的IP配置信息  
router# show hosts 查看主机表 end or ctrl z 从各种配置模式退到  
特权模式 rl(config)# no ip domain-lookup 关闭动态域名解析  
rl(config)# ip domain-lookup 打开动态域名解析 rl(config)# ip  
name-server 202.106.0.20 打开动态域名解析之后便可以指  
定DNS服务 rl(config)# interface serial 0 进入serial 0的接口配置模  
式 rl(config-if)# no shutdown 路由器出厂默认所有端口关闭，  
使用此命令使它们打开 rl(config-if)# encapsulation ppp 封装ppp  
rl(config-if)# clockrate 64000 如果是DCE使需要设置时钟速率，  
如果是DTE使不必 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)