

全面概括路由端口映射具体方法思科认证 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_85_A8_E9_9D_A2_E6_A6_82_E6_c101_644311.htm 很对用户对于路由端口映射的具体方法还是很了解，这里主要讲解了路由端口映射方法的具体步骤，也分析了在使用路由器中需要注意的地方。在IE地址栏中输入“192.168.10.200”并“回车”，在弹出的登录对话框中输入默认管理用户名和密码“root”进入管理界面。并在管理界面左侧的菜单栏中选择“Basic Config PAT”，进入端口映射配置对话框。在该对话框中，点击“Add”按钮添加新的映射项目。1.在“Protocol”（协议）栏中，我们可以选择两种路由协议：TCP和UDP。由于Web服务和FTP服务均采用TCP/IP协议，因此保留默认设置TCP。2.在“Interface”（接口类型）栏中，默认值为“LAN”，我们还可以选择ATM1、ATM2，一直到ATM8。在此我们选择ATM1(千万不要选择LAN，否则映射无法成功)。3.“Service Name”是用来标示该映射的类别的，可以任意输入，例如要配置FTP映射时就输入“ftp”。4.在“Port Number”（端口号）栏中，填写adsl MODEM为各种服务开启的端口，建议采用各种服务的默认端口，例如要映射FTP服务，就直接输入21端口。这样可以方便访问者的访问。如果不采用各种服务的默认端口，则访问者必须采用IP地址 端口号的形式来对发布出去的服务进行访问。假设现在adsl MODEM的公有IP地址为218.70.130.155，但为FTP服务开启的端口不是21，而是8021，则来自Internet的访问者必须通过“FTP : //218.70.130.155:8021”来访问该FTP服务。5.“Server IP

Address ”是指架设服务器的计算机的私有IP地址。本例中，FTP服务器和Web服务器的IP地址即为192.168.10.111。 6. “ Server Port Number ”指的是服务器为自己的服务开启的端口，本例中FTP服务器和Web服务器都采用了各自对应的默认端口：21和80 映射项目添加完毕后，点击“ Finish ”按钮完成设置。然后选择左侧菜单栏中的“ Save 100Test 下载频道开通 ，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com