

Cisco认证知识:Switch命令大全(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_Cisco\\_E8\\_AE\\_A4\\_E8\\_AF\\_c101\\_644881.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Cisco_E8_AE_A4_E8_AF_c101_644881.htm)

41. 配置默认路由: switch(enable) set ip route default gateway 42. 为一个路由处理器分配VLANID, 可在接口模式下使用下列命令: router(config)# interface interface number router(config-if)# mls rp vlan-id vlan-id-num 43. 在路由处理器启用MLSP: router(config)# mls rp ip 44. 为了把一个外置的路由处理器接口和交换机安置在同一个VTP域中:

router(config)# interface interface number router(config-if)# mls rp vtp-domain domain-name 45. 查看指定的VTP域的信息: router# show mls rp vtp-domain vtp domain name 46. 要确定RSM或路由器上的管理接口,可以在接口模式下输入下列命令:

router(config-if)#mls rp management-interface 47. 要检验MLS-RP的配置情况: router# show mls rp 48. 检验特定接口上的MLS配置:

router# show mls rp interface interface number 49. 为了在MLS-SE上设置流掩码而又不想在任一个路由处理器接口上设置访问列表:

set mls flow [destination|destination-source|full] 50. 为使MLS和输入访问列表可以兼容,可以在全局模式下使用下列命令:

router(config)# mls rp ip input-acl 51. 当某个交换机的第3层交换失效时,可在交换机的特权模式下输入下列命令:

switch(enable) set mls enable 52. 若想改变老化时间的值,可在特权模式下输入以下命令:

switch(enable) set mls agingtime agingtime 53. 设置快速老化: switch(enable) set mls agingtime fast fastagingtime pkt\_threshold 54. 确定那些MLS-RP和MLS-SE参与了MLS,可先显示交换机引用列表中的内容再

确定：switch(enable) show mls include 55. 显示MLS高速缓存记录：  
switch(enable) show mls entry 56. 用命令show in arp显示ARP高速缓存区的内容。  
57. 要把路由器配置为HSRP备份组的成员，可以在接口配置模式下使用下面的命令：  
router(config-if)# standby group-number ip ip-address 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)