

09年机电工程管理与实务命题点解读(154)二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E6_9C_BA_E7_94_c55_645512.htm

命题点32 高压设备及器材进场检验的要求 采用的设备及器材均应符合国家现行技术标准的规定，并应有合格证件，设备应有铭牌。来源

：www.100test.com 设备及器材到达现场后，应及时作下列验收检查：(1)包装及密封应良好。采集者退散 (2)开箱检查清点，规格应符合设计要求，附件、备件应齐全。百考试题 - 全国最大教育类网站([www . Examda. com](http://www.Examda.com)) (3)产品的技术文件应齐全。(4)按本规范要求作外观检查。设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外应采用镀锌制品；户外用的紧固件应采用热镀锌制品。 命题点33 高压电器安装施工安全技术措施 施工中的安全技术措施，应符合本规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要工序，都应根据现场具体条件，事先制定安全技术措施。百考试题论坛 命题点34 高压电器安装对建筑工程施工要求 与高压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量，应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备及设计有特殊要求时，尚应符合其要求。设备安装前，建筑工程应具备下列条件

：www. Examda.CoM考试就到百考试题 (1)屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏。百考试题论坛 (2)屋内地面基层施工完毕，并在墙上标出地面标高；在配电室内，设备底座及母线的构架安装后，作好抹光地面的工作；配电室的门窗安装完毕。(3)预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件牢固。来源：考试大的美女编辑们 (4)进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备

安装后不能再进行装饰的工作应全部结束。本文来源:百考试题网

(5)混凝土基础及构架支架达到允许安装的强度和刚度，设备支架焊接质量符合要求。(6)模板、施工设施及杂物清除干净，并有足够的安装用地，施工道路畅通。(7)高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固。(8)基层已回填夯实。

设备投入运行前，建筑工程应符合下列要求：

(1)消除构架上的污垢，填补孔洞以及装饰等应结束。(2)完成二次灌浆和抹面。(3)保护性网门、栏杆及梯子等安全。(4)室外配电装置的场地应平整。(5)受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕。

命题点35 高压电器交接验收时应提交的资料 and 文件

(1)变更设计的证明文件。(2)制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。(3)安装技术记录。(4)调整试验记录。(5)备品、备件及专用工具清单。

二级建造师相关新闻：09年机电工程管理与实务命题点解读(155)

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com