

使用交流弧焊机应注意的安全问题安全工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BD_BF_E7_94_A8_E4_BA_A4_E6_c62_645693.htm

(1) 弧焊机应远离易燃易爆物品；弧焊机应与安装环境条件相适应；弧焊机应避免受潮，并能防止异物进入。来源：考试大的美女编辑们

(2) 弧焊机外壳应可靠接保护导体；为了防止高压窜入低压带来的危险，弧焊机二次侧的一个点也应当接保护导体。来源：考试大

(3) 弧焊机一次额定电压应与电源电压相符合；工作电流不得超过相应暂载率下的许用电流。www.

Examda.CoM考试就到百考试题 (4) 弧焊机应经端子排接线；接线应正确，应避免产生有害的环流。(5) 多台焊机应尽量均匀地分接于三相电源，尽量保持三相平衡。本文来源：百考试题网

(6) 弧焊机的一、二次电源线均应采用铜心橡皮电缆(橡皮套软线)；一次线长度不宜超过2~3m。采集者退散

(7) 弧焊机一、二次线圈绝缘电阻合格。(8) 移动焊机必须停电进行。(9) 在电击危险性大的环境作业，弧焊机二次侧宜装设熄弧自动断电装置。

(10) 弧焊作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等防护用品；在金属容器中工作时，还应戴上头盔、护肘等防护用品。百考试题相关新闻：国有煤矿安全教育培训的探索与思考把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！2009年注册安全工程师网络辅导招生简章!!! 更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 安全工程师免费题库 安全工程师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com