

05年9月等级考试三级网络考前密卷(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/136/2021_2022_05_E5_B9_B49_E6_9C_88_E7_c98_136693.htm 一、选择题(每小题1分，共60分)

下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

(1)视频信息的最小单位是_____。 A)帧 B)块 C)像素 D)字 答案：A 知识点：多媒体的基本概念 评析：视频图像是由一幅幅单独的画面(称为帧)序列组成，只能以一定的速率连续地投射在屏幕上，以产生具有连续运动感觉的动态图像。

视频信息的最小单位是帧。(2)著名的国产办公套件是_____。 A)Office 2000 B)WPS 2000 C)Lotus 2000 D)Corel 2000 答案：B 知识点：计算机系统应用基础知识 评析：省略。

(3)MIPS是用于衡量计算机系统的_____指标。 A)存储容量 B)运算速度 C)时钟频率 D)处理能力 答案：B 知识点：计算机系统组成基础知识 评析：MIPS是MillionofInstructionPerSecond的缩写，亦即每秒钟所能执行的机器指令的百万条数。

(4)计算机种类繁多，下述说法中比较全面的概括是_____ A)计算机分为巨、大、中、小、微5种类型 B)计算机分为家用、商用、多媒体3种类型 D)计算机分为台式机、便携机、掌上机3种类型 D)计算机分为服务器、工作站、台式机、便携机、掌上机5种类型 答案：D 知识点：计算机系统组成基础知识 评析：

计算机的种类按传统分类分为大型主机、小型计算机、个人计算机、工作站、巨型计算机。按现实分类分为服务器、工作站、台式机、便携机、掌上机5种类型。

(5)PC机所配置的显示器，若显示控制卡上显示存储器的容量是1MB，当采

用800600分辨模式时，每个像素最多可以有_____种不同的颜色。 A)256 B)65536 C)16M D)4096 答案：B 知识点：多媒体的基本概念 评析：因为 $1024 \times 1024 \div 600 \div 800 \approx 2$ ，也就是说，每个像素点有两个字节的数据相对应进行控制。每个字节由八位二进制数字构成，所以 $2^8=256$ ，可以够成65536种颜色。

(6)在UNIX系统下，有这样一条SHELL命令cc prog1.c &的意思_____。 A)后台执行 B)等待用户输入参数 C)不显示错误信息 D)非法字符 答案：A 知识点：操作系统的基本功能。 评析：UNIX SHELL命令后面的"&"表示SHELL将在后台执行该命令，此时，前台仍可以打入另外的命令。

(7)UNIX操作系统属于下列哪种类型的操作系统_____。 A)批处理操作系统 B)多用户分时系统 C)实时操作系统 D)单用户操作系统 答案：B 知识点：操作系统的基本功能 评析：UNIX是一个多用户、多任务、交互式的分时操作系统，它为用户提供了一个简洁、高效、灵活的运行环境。

(8)下列叙述中，正确的是_____。 A)在局域网的传输线路中,粗缆和细缆混合使用时，长度不能超过300m B)在局域网的传输线路中,粗缆和细缆混合使用的缺点是造价高 C)在局域网的传输线路中,粗缆和细缆混合使用时，一般室内用细缆，室外用粗缆 D)以上说法都不对 答案：C 知识点：计算机网络的定义与分类 评析：在局域网的传输线路中，粗缆和细缆混合使用时，一般室内用细缆，室外用粗缆。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com