

二级注册建筑师考试电气真题回忆 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/225/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_225056.htm

今天终于有空，把去年试题中的一字一字上传了。因为没有标准答案，希望大家通过讨论，对自己复习有所帮助，也希望大家都能得高分。试题一共十五题（十五分）86.汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为四级，其中一、二级站用电负荷应为几级？（A）一级（B）二级（C）三级（D）四级这题大家可以参照《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）表3.1.2.可以直接找到是（B）87.二级87.按供电可靠性要求，一般乘客电梯为哪一级负荷？（A）一级负荷（B）二级负荷（C）三级负荷（D）四级负荷根据规范里的都是一、二级里均为主要客梯，所以我的理解一般客梯是不是属于三级呢？？？88.跨越通车街道的小区低压架空线路接户线至路面中心的距离，不应小于多少？（A）7.5m（B）6.0M（C）5.0M（D）4.5M这题大家可以参照《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）7.2.6.9条应选（B）。89.布置在民用建筑主体首层、总额定容量不大于1260KVA、单台定额容量不大于630KVA的可燃油油浸电力变压器室，其外墙开口部位上方设置的防火挑檐宽度不应小于多少米？（A）0.5M（B）0.75M（C）1.00M（D）1.20M《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）第5.4.1条、二找到了不应小于1.00M.晕，要是考试，怎么办哦。90.一般照明在工作面上产生的照度，不宜低于由一般照明和局部照明所产生总照明的1/3~1/5，并且不宜低于多少勒克斯（Lx）？（A）100Lx（B）50Lx（C）30Lx

(D) 10Lx根据民规第11.2.2的要求答案应该是50Lx91.为了保证照明质量，一般场所220V照明灯具处的电压偏差允许值为多少？(A) $\pm 7\%$ (B) $\pm 5\%$ (C) $\pm 5\% - 2.5\%$ (D) $\pm 7\% - 10\%$ 民规3.3.3(3)选(B) [1] [2] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com