

完美解决UbuntuLinux关机异响[SATA硬盘] PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/252/2021_2022__E5_AE_8C_E7_BE_8E_E8_A7_A3_E5_c103_252986.htm 在Linux中关机或者休眠, 进行到最后切断电源时硬盘发出啾的一声, 就像windows中突然断电时的硬盘声音 在fedora core和ubuntu里面都存在, 而windows下没问题, 所以基本上是linux系统本身的原因, 导致硬盘电源管理不正常 看起来这会严重地划伤硬盘, 硬盘还是比较精贵的东西, 少受罪为好. 参考了别人的方案, 问题解决: 1、新建文件 "/etc/rc0.d/S00hdd-shutdown-workaround" 内容为: `#!/bin/sh echo 1 > /sys/class/scsi_disk/0\:0\:0\:0/stop_on_shutdown` 注意: "/sys/class/scsi_disk"里面可能有几个类似 "0\:0\:0\:0"的目录, 查看你的 "/sys/class/scsi_disk/a\:b\:c\:d/device/model" 文件, 判断哪个是跟你的硬盘对应的(通常就是0\:0\:0\:0). 2、`chmod x S00hdd-shutdown-workaround` 此时关机异响已经解决 3、把文件cp到 "/ect/init.d/hdd-shutdown-workaround" 4、建立连接 `#ln -s /etc/init.d/hdd-shutdown-workaround /etc/rcS.d/S99hdd-shutdown-workaround` 当然, 你需要首先su得到#权限 此时关机和休眠等等情况下硬盘电源切断正常, 不再有异响 5、完成 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com