

计算机二级DELPHI控件:DELPHI过滤记录的实现方法计算机  
二级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/565/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AE\\_A1\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022__E8_AE_A1_)

[E7\\_AE\\_97\\_E6\\_9C\\_BA\\_E4\\_c97\\_565737.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/565/2021_2022__E8_AE_A1_E7_AE_97_E6_9C_BA_E4_c97_565737.htm) 2009年下半年全国  
计算机等级考试你准备好了没?考计算机等级考试的朋友,2009  
年下半年全国计算机等级考试时间是2009年9月19日至23日。

更多优质资料尽在百考试题论坛 百考试题在线题库 所谓过滤  
就是从表中选取满足特定条件的部分记录。过滤记录首先要  
通过Filter。属性设置过滤条件，然后将Filtered属性设置

为True，即可从数据集组件连接的表中过滤出满足条件的记

录。1. Filter属性 Filter属性用于设置过滤条件，它是一个字  
符串，格式类似于SQL。语句中的where条件部分。有两种设  
置Filter属性的方法。(1)用户在设计期间设置Filter属性 可以使

用关系运算符(lt.=、=、gt.=、gt.)与逻辑运算符(And、No  
、OR)组成逻辑表达式。对班级编码表TB03设置过滤条件为  
：选择“2000年入学”的“五年制”班级记录。在。Filter属

性中输入：TB0305='5' AND TB0303='2000' (2)用户在程  
序中设置Filter属性 在程序中设置又有两种情况： 字段取值

为常量，此时，代码形式为：Table1.Filter:='字段名'  
'关系运算符'常量；字段名与关系运算符用单引号，而字符  
串常量用3对单引号括起来，例如：TableTB03.Filter:=

'TB0305' '=' "5"； 字段取值为变量，这时需要  
用到Format函数，其代码形式为：Table1.Fiher:=Format('字  
段名' '关系运算符' "%s", [变量])；例如：table\_TB03

.Filter:=Format("FB0303" '=' "%s", [Edit1.Text])  
；2. Filtered属性 该属性为True时，将使用Filter属性中所设

置的过滤条件，并触发OnFilterRecord事件。若为False则不使用过滤条件，显示全部记录。上述LiveData组件的属性在介绍Table组件时已基本讲过，所以不再详细举例，数据集组件DataSet的响应事件与Table组件的事件类似，此处也不再重复。本书在此介绍DataSet组件的目的有两个，第一个目的是使读者了解数据集组件的层次结构。第二个目的是使读者总结数据集组件(如Table)的属性，读者必须清楚上述属性、方法与事件对LiveData组件同样适用。

2009年上半年全国计算机等级考试参考答案请进入计算机考试论坛  
2009年全国计算机等级考试报名信息汇总  
2009年NCRE考试有新变化  
2009年全国计算机等级考试大纲  
2009年上半年全国计算机二级考试试题及答案  
2009年上半年全国计算机等级考试试题答案汇总

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)