

09一级结构师基础科目考试练习2结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/636/2021_2022_09_E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_c58_636460.htm

11. 从环保和节省运行费考虑，哪种燃料的集中锅炉房宜用在供热规模较大的场所，并热媒以高温水为宜？（A）燃气（B）燃油（C）电热（D）燃煤提示：燃气、燃油、电热锅炉污染小，可分散设置且管网运行费低；燃煤锅炉房污染大，宜集中设置，选（D）。

12. 设在高层或多层民用建筑内的燃油、燃气锅炉，总蒸发量/考试大/和单台蒸发量不超过多少t/h？（A）总蒸发量4t/h、单台蒸发量2t/h（B）总蒸发量6t/h、单台蒸发量4t/h（C）总蒸发量6t/h、单台蒸发量2t/h（D）总蒸发量8t/h、单台蒸发量6t/h提示：高规、建规均在建筑有关章节规定：总蒸发量不超过6t/h、单台蒸发量不超过2t/h，选（C）。

快把结构工程师站点加入收藏夹吧！13. 普通空调系统，下列哪一项空气宜过滤？（A）仅新风（B）仅回风（C）新风、回风（D）仅送风提示：新风、回风（一次回风）应过滤。

14、以下程序段 DIMENSION A(4) READ *, A I=1 10 J=I+1 20 IF(A(I) . LT . A(J)) THEN T=A(J) A(J)=A(I) A(I)=T ENDIF J=J+1 IF(J . LE . 4) GOT0 20 I=I+1 IF(I . LE . 3) GOT0 10 PRINT*, A(4) END若输入4, 2, 3, 5, 则程序运行结果为

：(A)4(B)2(C)3(D)5答案：D

15、INTEGER FF(X,Y)=X YA=-2.5 B=2.1 B=B F(A,B) WRITE(*,(F3.1)) BEND程序运行的结果是(A) 1(B) 7(C) 2.1(D) 1.7答案：D

16、一导体圆环在均匀磁场中运动，能使环中产生感应电流的情况是(A)圆环绕自身直径轴转动，轴与磁场平行；(B)圆环绕自身直径轴转动，轴与

磁场垂直；(C)圆环平面垂直于磁场，沿垂直磁场方向平移；(D)圆环平面平行于磁场，沿垂直磁场方向平移。答案：(B) 解析：产生感应电流有两个条件，一是有闭合回路，二是闭合回路的磁通量发生变化，只有(B)满足。选(B)。

17. 设置在高层建筑一层内的燃气锅炉房，下面做法哪一条是多余的？(A)靠外窗布置 (B)设直接对外的安全出口 (C)对外出口门为甲级防火门设为首页 (D)外墙开口上方设防火挑檐 提示：出口门即为对外，没必要要求门为甲级防火门，其余三项为高规要求，选(C)。注：如还有不对外出口门，应为甲级防火门。

18. 高大空间空调送风口，宜采用何种形式？(A)散流器或孔板 (B)百叶风口或条缝风口 (C)格栅或圆盘 (D)旋流风口或喷口 提示：高大空间空调送风口宜采用射流较长的旋流风口或喷口，气流容易送至人员区域，选(D)。

19. 构件正常工作时应满足的条件是指：(A)构件不发生断裂破坏；(B)构件原有形式下的平衡是稳定的；(C)构件具有足够的抵抗变形的能力；(D)构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性。答案：(D) 解析：构件正常工作时应满足的条件是指构件具有足够的承载力(强度)、刚度和稳定性，答案为(D)

20. 下列结论中，哪些是正确的？(1)杆件变形的基本形式有四种：拉伸(或压缩)、剪切、扭转和弯曲。(2)当杆件产生轴向拉(压)变形时，横截面沿杆轴线发生平移。(3)当圆截面杆产生扭转变形时，横截面绕杆轴线转动。(4)当杆件产生弯曲变形时，横截面上各点均有铅垂方向的位移，同时横截面绕截面的对称轴转动。(A)(1)；(B)(2)、(3)；(C)(1)、(2)、(3)；(D)全对。答案：(C) 解析：当杆件产生弯曲变形时，横截面绕截面的中性轴转动。

其它说法正确，答案为（C）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com