

路由设置成交换机思科认证 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B7\\_AF\\_E7\\_94\\_B1\\_E8\\_AE\\_BE\\_E7\\_c101\\_644229.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_B7_AF_E7_94_B1_E8_AE_BE_E7_c101_644229.htm) 第一。从路由还是

当路由用！设置：路由A为主路由，路由B为从路由！来源

：www.examda.com 假设你现在有两个路由 路由A 和 路由B 同

时使用的是ADSL拨号上网。首先，设置路由A的WAN口状态设置为PPPoE拨号状态，然后填入ADSL拨号的账号和密码

。然后，设置路由A的LAN口IP为192.168.1.1 LAN口的IP段

为192.168.1.X网段 掩码255.255.255.0。第二，设置路由B

的WAN口状态为静态IP，IP地址设置为192.168.1.2 掩

码255.255.255.0 网关为192.168.1.1。第三，设置路由B的LAN

口IP为192.168.2.1 LAN口IP段为192.168.2.X网段 掩

码255.255.255.0第五，将路由B的WAN口和路由A的任意一

个LAN口用网线连接。这种方法可以同时接7个电脑！第四

：从路由当交换机使用！设置：1.先-口，把从路由的IP地址

改成别的网段地址，只要不与主路由器同一网段就行。例如

多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地

址改为192.168.0.1即可；2.再在设置里将从路由器的DHCP功

能关闭；3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN

端口上（随便哪一个都行），注意不能是WAN端口。这种方法

可以同时接6个电脑！用的第一种方法，注意设置自己电

脑的网关为路由B(192.168.2.1)就可以了。100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)