

造价师安装复习第一章难题解析造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_B7\\_E5\\_B8\\_88\\_E5\\_c56\\_645826.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E5_c56_645826.htm) "tb42" class="mar10">

一、单项选择题 1. 具有良好的化学稳定性和极高的导热性能的耐蚀非金属材料是()。 A. 石墨 B. 铸石 C. 玻璃来源：考试大 D. 天然耐酸石料 答案：A 【解题要点】安装工程材料的化学性质是考生要掌握的重点内容，此题考核的是耐蚀(酸)非金属材料的化学性能，它们的共性是都有良好的化学稳定性，但是只有石墨还具有极高的导热性能。 2. 含碳量小于 2.11%(重量)的合金称为()。 A. 钢 B. 生铁 C. 有色金属 D. 复合材料 答案：A 来源：www.examda.com 【解题要点】黑色金属是以铁为基的合金，含碳量小于 2.11%(重量)的合金称为钢；而含碳量大于 2.11%(重量)的合金称为生铁。 3. 可用来代替钢材制造某些曲轴、连杆和凸轮轴等重要零件的铸铁为()。 A. 灰口铸铁 B. 球墨铸铁 C. 蠕墨铸铁 D. 耐磨铸铁 答案：B 【解题要点】球墨铸铁的扭转疲劳强度甚至超过 45# 钢，在实际应用中，大多数承受动载的零件是带孔或带台肩的，因此可用球墨铸铁来代替钢制造某些曲轴、连杆和凸轮轴等重要零件。 4. 截止阀在安装时要注意流体()，方向不能装反。 A. 高进高出 B. 高进低出 C. 低进低出 D. 低进高出 答案：D 来源：考试大的美女编辑们 【解题要点】流体经过截止阀时要转弯改变流向，因此水流阻力较大，所以安装时要注意流体“低进高出”，方向不能装反。 5. 安装方便，占地面积小，阻力较小，补偿能力较大。但轴向推力大，易漏水漏气，此种补偿器是()。 A. 方形补偿器 B. 波形

补偿器 C . 填料式补偿器 D . 自然补偿器 答案 : C 【解题要点】 填料式补偿器安装方便 , 占地面积小 , 流体阻力较小 , 补偿能力较大。缺点是轴向推力大。易漏水漏气 , 需经常检修和更换填料。 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)