

安全生产技术模拟试题（下）第一部分（必答题）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E7_94_9F_E4_c62_94185.htm 第一部分（必答题）一

、单选题：（每题只有一个正确答案，每题1分，共50小题）

1. 与乙炔长期接触的部件，应该采用含铜量低于_____的铜合金材质制造。 A . 70% B . 75% C . 80% D . 85% 【答案】

: A 【解析】：P7 P355 2. 皮带传动机构防护罩与皮带的距离

不要小于_____mm，设计要合理，不要影响机器的运行。 A.40 B.50 C.60 D.70 【答案】：B 【解析】：P9 3. 从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止_____的安全措施。 A .

电磁场伤害 B . 间接接触电击 C . 静电电击 D . 直接接触电击

【答案】：D 【解析】：P14 4. 在实施保护接零的系统中，

工作零线即中线，通常用_____表示，保护零线即保护导体，通常用_____表示。若一根线即是工作零线又是保护零线，

则用_____表示。 A. N ; PEN ; PE B . PE ; N ; PEN C

. N ; PE ; PEN D . PEN ; N ; PE 【答案】：C 【解析】

: P16 5. 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护_____的主要措施。 A . 雷电侵入波 B . 直击雷 C . 反击 D . 二次放电 【答案】：B 【解析】：P22 6. 漏电保护器其额定漏电动作电流在_____者属于高灵敏度型。 A . 30mA~1A B . 30mA及以下 C . 1A以上 D . 1A以下 【答案】：B 【解析】：P20 7. 起重机的吊钩危险断面的磨损量达到原来的_____时，应及时报废。 A . 50% B . 30% C . 10% D . 5% 【答案】：C 【解析】：P48 8. 以下有关起重机限位装置要求错误的是_____。 A. 起重机过卷扬限位器应保证吊钩上

升到极限位置时(电葫芦 $>0.3\text{ m}$ ，双梁起重机 $>0.5\text{ m}$)，能自动切断电源。 B. 起重机运行机构应装设行程限位器和互感限制器，保证2台起重机相互行驶在相距 5 m 时，起重机行驶在距极限端 35 m (视吨位定)时自动切断电源。 C. 升降机(或电梯)的吊笼(轿厢)越过上下端站 30100 mm 时，越程开关应切断控制电路；当越过端站平层位置 130250 mm 时，极限开关应切断主电源并不能自动复位。 D. 变幅类型的起重机应安装最大、最小幅度防止臂架前倾、后倾的限制装置。 【答案】：B

【解析】：P49，B项正确的是，“起重机运行机构应装设行程限位器和互感限制器，保证2台起重机相互行驶在相距 0.5 m 时，起重机行驶在距极限端 0.53 m (视吨位定)时自动切断电源。” 9. 厂区用于车辆双向行驶的干道，宽度不小于_____ m；有单向行驶标志的主干道，宽度不小于_____ m。 A . 5 3 B . 6 3 C . 5 4 D . 6 4 【答案】：A 【解析】：P57

10. 在进行剪板机操作时，正确的做法是：_____。 A . 独自1人操作剪板机，完成送料、控制尺寸精度及取料 B . 可以同时剪切2种不同规格、不同材质的板料 C . 剪切的板料表面平整的可以叠料剪切 D . 剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持最少 200 mm 以外的距离 【答案】：D 【解析】：P43

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com